

OpManager 11.6 ユーザインターフェース対応表

2015年6月発行

OpManager 11.6 (2015年6月リリース) のユーザインターフェースについて案内します。ユーザインターフェースは OpManager 11.3 から新ユーザインターフェースとなりました。旧ユーザインターフェースとの対応についても記載します。新ユーザインターフェースの利用ガイドおよび旧ユーザインターフェースとの比較表としてご利用ください。

カテゴリ	項目	新ユーザインターフェース	旧ユーザインターフェース
画面構成	メニューの位置	画面左部にメニューが表示されます。	画面上部にメニューが表示されます。
	メニュー	[ダッシュボード] [インベントリ] [ネットワーク] [サーバ] [仮想環境] [アラーム] [マップ] [ワークフロー] [ソーシャル] [設定] [レポート]	[ホーム] [ネットワーク] [サーバ] [CMDB] [アプリケーション] [仮想環境] [アラーム] [マップ] [ワークフロー] [管理] [レポート] [ログ分析]
	Web クライアントの切り替え方法	以下、3通りあります。 画面右上ユーザ名・テーマの色を選択 [設定]-[クライアント設定]-[テーマ]で別のテーマを選択 キーボードショートカット [Alt]+[o]	以下、2通りあります。 [ジャンプ]-[新クライアント] 画面右上ユーザ名-[パーソナライズ]-[テーマ選択]で「新クライアント」を選択
ディスカバリ	単一装置の登録	[設定]-[ディスカバリ]-[装置追加]	[管理]-[装置追加]
	複数装置の追加	[設定]-[ディスカバリ]-[ディスカバリプロファイル]	[管理]-[装置のディスカバリ]
	仮想装置の追加	以下、4通りあります。 [設定]-[ディスカバリ]-[装置追加] [設定]-[ディスカバリ]-[vCenter の追加] [設定]-[ディスカバリ]-[Hyper-V 追加] [設定]-[ディスカバリ]-[XenServer の追加] [仮想環境]-[vCenter の追加] [設定]-[ディスカバリ]-[Hyper-V の追加] [設定]-[ディスカバリ]-[XenServer の追加]	以下、2通りあります。 [管理]-[装置追加] [仮想環境]-[VMware ホスト追加]/[Hyper-V ホスト追加]
	UCS の追加	[設定]-[ディスカバリ]-[UCS 追加]	対応していません。

	[仮想環境]-[UCS ディスカバリ]	
認証設定	[設定]-[ディスカバリ]-[認証]	[管理]-[認証設定]
装置テンプレート	[設定]-[設定]-[装置テンプレート] [新規追加]から新規追加できます。編集画面より装置スナップショットに表示するダイヤルグラフを監視項目単位で選択することが可能です。	[管理]-[装置テンプレート]
インターフェーステンプレート	[設定]-[設定]-[インターフェーステンプレート] 各インターフェーステンプレートを編集できます。	[管理]-[インターフェーステンプレート]
URL テンプレート	[設定]-[設定]-[URL テンプレート] [URL テンプレートの追加]から新規追加できます。	[管理]-[URL 監視]
ルールエンジン	[設定]-[設定]-[ルールエンジン]	[管理]-[ルールエンジン]
マッ プ	ビジネスビュー	[マップ]-[ビジネスビュー]
	ダッシュボード	[ダッシュボード] [新規ダッシュボード]から新規作成できます。
	CCTV ビュー	[ダッシュボード]-[CCTV ビュー]
	インベントリ/装置の一覧	[インベントリ]-[すべての装置] [インベントリ]-[すべてのインターフェース] [インベントリ]-[すべての URL] [インベントリ]-[すべての VLAN] [レポート]-[インベントリ]
	インフラストラクチャビュー (カテゴリビュー)	[インベントリ]-[カテゴリでソート]の各カテゴリ
	トポロジーマップ	作成： [マップ]-[トポロジーマップ]-[追加レイヤー2マップ] [設定]-[ディスカバリ]-[トポロジーディスカバリ] 表示： [マップ]-[トポロジーマップ] [ネットワーク]-[トポロジーマップ]
	ラックビュー	[マップ]-[ラックビュー]
	3D フロアビュー	[マップ]-[3D フロアビュー]

		ラック作成後、フロアを作成します。	
Google マップ	[マップ]-[Google マップ]	[マップ]-[Google マップ]	
仮想化マップ	[マップ]-[VMware] [マップ]-[Hyper-V] [マップ]-[Xen] 仮想装置のスナップショットで[マップ]をクリック	対応していません。	
仮想装置の一覧	[インベントリ]-[カテゴリでソート]-[仮想装置] [仮想環境]-[VMware] [仮想環境]-[Hyper-V] [仮想環境]-[Xen]	[仮想環境]-[トップ VM/トップホスト/すべての装置]	
スナップショット	装置のスナップショット	[ダッシュボード]、[インベントリ]、[マップ]などの画面で装置名をクリック なお、[設定]-[基本設定]-[システム設定]でスナップショットに表示するダイヤルグラフを 2 種類から選択できます。	マップ、インフラストラクチャビュー、ダッシュボード、ビジネスビューなどの画面で装置名をクリック
	インターフェースのスナップショット	装置のスナップショットの[インターフェース]で各インターフェースをクリック	装置のスナップショット下部の[インターフェース]で各インターフェースをクリック
	仮想装置のスナップショット	[ダッシュボード]、[インベントリ]、[仮想環境]、[マップ]などの画面で装置名をクリック	マップ、インフラストラクチャビュー、ダッシュボード、ビジネスビューなどの画面で装置名をクリック
	URL のスナップショット	[インベントリ]-[すべての URL]で監視名をクリック [設定]-[設定]-[監視]-[URL]で監視名をクリック	[管理]-[URL 監視]で監視名をクリック
	VLAN のスナップショット	[インベントリ]-[すべての VLAN]で監視名をクリック 装置のスナップショットの[VLAN]タブで監視名をクリック	対応していません。
監視設定	各監視の設定	[設定]-[設定]-[監視]-各監視 装置のスナップショットの[監視]で各監視を設定	[管理]-各監視 装置のスナップショットの[監視]で各監視を設定
	複数装置への一括設定	[設定]-[設定]-[監視]-各監視-[装置に関連付け]	[管理]-[一括設定]
	死活監視の監視間隔	[設定]-[設定]-[監視間隔] 装置のスナップショットで監視間隔を設定	[管理]-[監視間隔] 装置のスナップショットで監視間隔を設定
	パフォーマンス監視	[設定]-[設定]-[監視]-[パフォーマンス監視] 装置テンプレートまたは装置のスナップショットの[監視]-[パフォーマンス監視]	装置テンプレートまたは装置のスナップショットの[監視]-[パフォーマンス監視]

ハードウェア監視	[設定]-[基本設定]-[システム設定]-[ハードウェア監視]	[管理]-[ハードウェア監視]
サービス監視	[設定]-[設定]-[監視]-[サービス] 装置のスナップショットの[監視]-[サービス監視]	[管理]-[サービス監視] 装置のスナップショットの[監視]-[サービス監視]
Windows サービス監視	[設定]-[設定]-[監視]-[Windows サービス] 装置のスナップショットの[監視]-[Windows サービス]	[管理]-[Windows サービス監視] 装置のスナップショットの[監視]-[Windows サービス監視]
プロセス監視	[設定]-[設定]-[監視]-[プロセス] 装置のスナップショットの[監視]-[プロセス監視]	[管理]-[プロセステンプレート] 装置のスナップショットの[監視]-[プロセス監視]
ファイル監視	[設定]-[設定]-[監視]-[ファイル] 装置のスナップショットの[監視]-[ファイル監視]	[管理]-[ファイル監視テンプレート] 装置のスナップショットの[監視]-[ファイル監視]
フォルダ監視	[設定]-[設定]-[監視]-[フォルダ] 装置のスナップショットの[監視]-[フォルダ監視]	[管理]-[フォルダ監視テンプレート] 装置のスナップショットの[監視]-[フォルダ監視]
ログファイル監視	[設定]-[設定]-[監視]-[ファイル]-ファイル監視の設定画面-[文字検索] 装置のスナップショットの[監視]-[ファイル監視] [設定]-[設定]-[監視]-[エージェント]	[管理]-[ファイル監視テンプレート]-ファイル監視の設定画面-[文字検索] 装置のスナップショットの[監視]-[ファイル監視] [管理]-[エージェント]
URL 監視	[設定]-[設定]-[監視]-[URL] 装置のスナップショットの[監視]-[URL 監視]	[管理]-[URL 監視] 装置のスナップショットの[監視]-[URL 監視]
Windows イベントログ監視	[設定]-[設定]-[監視]-[イベントログ] 装置のスナップショットの[監視]-[イベントログ監視]	[管理]-[イベントログルール] 装置のスナップショットの[アクション]-[イベントログルール]
Syslog 監視	[設定]-[設定]-[監視]-[Syslog]	[管理]-[Syslog ルール]
SNMP トラップ監視	[設定]-[設定]-[監視]-[トランプ]	[管理]-[SNMP トランププロセッサ]
スクリプト監視	[設定]-[設定]-[監視]-[スクリプト] 装置のスナップショットの[監視]-[スクリプト監視]	[管理]-[スクリプトテンプレート] 装置のスナップショットの[監視]-[スクリプト監視]
VMware イベント	[設定]-[設定]-[監視]-[VMware イベント]	UI では対応していません。
WAN RTT 監視	旧 UI で設定します。	[管理]-[WAN RTT 監視]
VoIP 監視	旧 UI で設定します。	[管理]-[VoIP 監視]
アプリケーション監視	[設定]-[設定]-[監視]-[アプリケーション監視] 装置のスナップショットの[アプリケーション]	装置のスナップショット

	追加フィールド	[設定]-[設定]-[追加フィールド]	[管理]-[追加フィールド]
	製品連携	[設定]-[設定]-[製品連携]	[管理]-[製品連携]
	非管理設定	装置のスナップショットの[編集アイコン]-[非管理]	装置のスナップショットの[アクション]-[非管理]
アラーム	発生中のアラーム	[アラーム]-[発生中のアラーム] 画面右下のポップアップでも発生中のアラームが表示されます。	[アラーム]-[発生中のアラーム]
	すべてのアラーム	[アラーム]-[すべてのアラーム]	[アラーム]-[すべてのアラーム]
	メールサーバ設定	[設定]-[基本設定]-[メールサーバ設定]	[管理]-[メールサーバ設定]
	プロキシサーバ設定	[設定]-[基本設定]-[プロキシサーバ設定]	[管理]-[プロキシサーバ設定]
	通知プロファイル	[設定]-[通知] 装置のスナップショットの[通知]	[管理]-[通知プロファイル]
	Syslog/トラップ転送	[設定]-[設定]-[ツール]-[Syslog 転送/トラップ転送]	[管理]-[Syslog ルール]-[アクション]-[Syslog 転送] [管理]-[SNMP トラッププロセッサ]-[アクション]-[トラップ転送]
	アラームエスカレーション	[設定]-[設定]-[アラームエスカレーションルール]	[管理]-[アラームエスカレーション]
	ダウンタイムスケジューラ	[設定]-[設定]-[ダウンタイムスケジューラ]	[管理]-[ダウンタイムスケジューラ]
	ワークフロー	[ワークフロー]	[ワークフロー] [管理]-[ワークフロー]
レポート	レポートの閲覧、作成	[レポート]	[レポート]
	スケジュールレポート	[レポート]-[デフォルトレポート]-[スケジュールレポート] [レポート]-各レポート-[スケジュール]アイコン	[管理]-[スケジュールレポート]
その他	保存期間	[設定]-[基本設定]-[データベース保守]	[管理]-[データベース保守]
	システム設定	[設定]-[基本設定]-[システム設定]	[管理]-[システム設定]
	ユーザ設定	[設定]-[ユーザ管理]	[管理]-[ユーザ管理]
	フェールオーバー設定	対応していません。	[管理]-[フェールオーバー設定]
	REST API	[設定]-[REST API]	[管理]-[REST API]
	背景イメージの変更	[設定]-[クライアント設定]-[背景イメージ]	対応していません。
	自動リフレッシュ	対応していません。なお、発生したアラームはポップアップで画面右下に表示されます。	画面右上ユーザ名-[パーソナライズ]- [自動リフレッシュ]
	テーマの変更	[設定]-[クライアント設定]-[テーマ]	画面右上ユーザ名-[パーソナライ

		[テーマ選択]
ログイン時の背景 画像の変更	[設定]-[クライアント設定]-[ログイン背景]	対応していません。
パスワード変更	[設定]-[クライアント設定]-[パスワード変更] 画面右上ユーザ名-[パスワード変更]	画面右上ユーザ名-[パーソナライズ]- [パスワード変更]
言語設定	[設定]-[クライアント設定]-[言語選択] 画面右上ユーザ名-[言語選択]	画面右上ユーザ名-[パーソナライズ]- [言語設定]
バージョン情報	[設定]-[サポート]-[インストール情報]-[バージョン情報]	画面右上[サポート]-[バージョン情報]
インストール情報	[設定]-[サポート]-[インストール情報]-[インストール情報]	画面右上[サポート]-[サポート]
検索	画面右上の検索ボックス	画面右上の検索ボックス
ログアウト	画面右上ユーザ名-[ログアウト]	画面右上ユーザ名-[ログアウト]
MIB ブラウザ	対応していません。	[管理]-[MIB ブラウザ] [ネットワーク]-[ツール]-[MIB ブラウザ]
スイッチポートマッパー	[設定]-[設定]-[スイッチポートマッパー]	[管理]-[スイッチポートマッパー] [ネットワーク]-[ツール]-[スイッチポートマッパー]
リブランディング	[設定]-[基本設定]-[リブランディング]	[管理]-[リブランディング]
メニューの変更	タブのカスタマイズには対応していません。	画面右上ユーザ名-[タブの編集]
スケジュールアップグレード	[設定]-[基本設定]-[スケジュールアップグレード] デフォルトでは有効になっておりますので、インストール後/アップグレード後は必ず手動で「無効」に設定してください。また、画面右上ユーザ名-[アップグレード実行]をクリックすると手動でアップグレードが実行されますのでご注意ください。アップグレード時は、この手動でのアップグレードではなく、保守メールに記載している手順で必ずアップグレードしてください。	対応していません。